

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR KOUŘE 433MHz

Detektor reaguje na kouř v místě instalace a v případě detekce kouře odešle na ústřednu informaci o poplachu. Zároveň se rozezní siréna v detektoru.

Doporučujeme montáž na strop doprostřed místnosti. Na vybrané místo připevněte držák, detektor na držák nasuňte a pootočením zajistěte.



Instalace baterie, indikace vybité baterie:

Připojte destičkovou baterii 9V ke konektoru a baterii vložte do prostoru v detektoru.

Řádnou funkci signalizuje probliknutí diody v tlačítku cca 1x za minutu. Testování detektoru provedete stiskem tlačítka na cca 5sekund. Vybitou baterii signalizuje pípnutí detektoru cca každou minutu.

Nastavení kódu vysílače a alarmové zóny:

Pro nastavení kódu a zóny je určena řada zkratovacích propojek. Odstraňte detektor z držáku, pootočením detektoru vlevo. Odpojte baterii. Ze spodní strany detektoru jsou viditelné 4 západky. Opatrně je nahněte a vyjměte elektroniku detektoru z krytu.

Nastavení je shodné jako u PIR detektoru 433MHz. Na obrázku je nastavení: zóna 2 a kód ústředny 11212010

